Câbles de contreventement (Galvanisés)

Bracing Cable (Galvanized)

	Code	Diamètre po	Construction	Longueur pi	Charge de travail maximale lb
 7 x 7	SSBC-3641000	3/64	7X7	1,000	35
	SSBC-1160500	1/16	7X7	500	75
	SSBC-3320500	3/32	7X7	500	150
	SSBC-0180500	1/8	7X7	500	250
 7 x 19	SSBC-3160250	3/16	7X19	250	640
	SSBC-0140250	1/4	7X19	250	1,100

*Aussi disponible en acier inoxydable.

Câbles avec boucle

Looped Cable



	Diamètre po	Construction	Code / Longueur po				Charge de travail maximale lb
			60	120	180	300	
 7 x 7	3/64	7X7	SSLC-364060	SSLC-364120	SSLC-364180	SSLC-364300	35
	1/16	7X7	SSLC-116060	SSLC-116120	SSLC-116180	SSLC-116300	75
	3/32	7X7	SSLC-332060	SSLC-332120	SSLC-332180	SSLC-332300	150
	1/8	7X7	SSLC-018060	SSLC-018120	SSLC-018180	SSLC-018300	250

Câbles de contreventement avec oeillet droit

Sway Bracing Cable With Straight Eyelet



	Diamètre po	Construction	Code / Longueur po				Charge de travail maximale lb
			60	120	180	300	
 7 x 7	3/64	7X7	SSSBCSE-364060	SSSBCSE-364120	SSSBCSE-364180	SSSBCSE-364300	35
	1/16	7X7	SSSBCSE-116060	SSSBCSE-116120	SSSBCSE-116180	SSSBCSE-116300	75
	3/32	7X7	SSSBCSE-332060	SSSBCSE-332120	SSSBCSE-332180	SSSBCSE-332300	150
	1/8	7X7	SSSBCSE-018060	SSSBCSE-018120	SSSBCSE-018180	SSSBCSE-018300	250

Câbles de contreventement avec oeillet à 45°

Sway Bracing Cable With 45° Eyelet

	Diamètre po	Construction	Code / Longueur po				Charge de travail maximale lb
			60	120	180	300	
 7 x 7	3/64	7X7	SSSBC45E-364060	SSSBC45E-364120	SSSBC45E-364180	SSSBC45E-364300	35
	1/16	7X7	SSSBC45E-116060	SSSBC45E-116120	SSSBC45E-116180	SSSBC45E-116300	75
	3/32	7X7	SSSBC45E-332060	SSSBC45E-332120	SSSBC45E-332180	SSSBC45E-332300	150
	1/8	7X7	SSSBC45E-018060	SSSBC45E-018120	SSSBC45E-018180	SSSBC45E-018300	250

Coupe-câbles
WIRE ROPE CUTTERS

RC-8PRO

RC-450

Code	Pour câble diamètre po	Longueur po	Poids ch. lb	Fait au
RC-8PRO	Jusqu'à 3/16	8	0.66	Japon
RC-450	Jusqu'à 1/2	19	3.00	Japon

Emboutissoirs
SWAGERS

Longueur : 14"— Poids : 2 lbs. **HS-2A**

Longueur : 9"— Poids : 12 oz. **HS-3**

HS5

Code	Pour bagues ovales po	Pour bagues d'arrêt po	Poids ch. lb	Fait au
HS-3	1/32 – 3/64 – 1/16	1/32 – 3/64 – 1/16	0.75	USA
HS-2A	1/16 – 3/32	1/16 – 3/32 – 1/8	3	USA
HS-5	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16	1/16 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 7/32	6.5	Japon

«Kwik-Locs»
KWIK-LOCS

Code	Types d'applications	Diamètre du câble po	Charge de travail maximale lb
SSKL050	Affiches, éclairages, expositions	3/64	5 – 35
SSKL075	Affiches, éclairages, expositions	1/16	10 – 75
SSKL100	Lumières fluorescentes, haut-parleurs, jeux de barres, chemins de câbles	3/32	25 – 150
SSKL150	Panier de câbles lourds pour lumières HID	1/8	25 – 250
SSKL200	Systèmes de son, chemins de câbles lourds	3/16	50 – 640
SSKL600	Services, supports	1/4	50 – 1,100
Facteur de sécurité : 5:1			

KL50 / KL75 / KL100 / KL150 / KL200 (Directives d'assemblage)
KL50 / KL75 / KL100 / KL150 / KL200 (ASSEMBLY INSTRUCTIONS)

1) 

Désengagez la goupille d'ajustement et passez le câble dans le bloc de verrouillage KWIK-LOC™. Si vous ne désengagez pas la goupille de relâche en premier, vous risquez d'endommager les crans de sûreté et d'amoindrir la capacité maximale de charge.

2) 

Bouclez le câble dans l'ancrage.

3) 

Désengagez la goupille d'ajustement et repassez le câble dans le bloc de verrouillage KWIC-LOC™. Passez au moins 6" de câble.

4) 

Toujours vous assurer de l'engagement du câble dans le bloc de verrouillage KWICK-LOC™ avant d'appliquer la charge, et ce, en poussant la goupille d'ajustement dans la direction opposée des flèches sur le bloc de verrouillage. Ensuite, tirer sur le câble qui aura la charge dans la direction opposée des flèches sur le bloc de verrouillage.

5) 

Afin d'ajuster, déposez la charge et tirez légèrement sur la queue du câble pour désengager les crans de sûreté. Ensuite, relâchez en utilisant la goupille d'ajustement.